

Частотный преобразователь Sinamics V20, 380В, 0,37кВт



- Работаем по всей России
- Помощь в выборе
- Доставка по РФ

Цена:

36 212 руб.

SINAMICS V20 3AC380-480В -10/+10% 47-63Гц
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 0,37 кВт ПЕРЕГРУЗКА
150 %НОМИНАЛЬНОГО ТОКА НА 60 С, БЕЗ ФИЛЬТРА
ВХ/ВЫХ
Размеры

Доп. характеристики

Артикул

Производитель

Серия

ЕАН код

Код заказа

Страна производства

Номинальная мощность

Напряжение сети

Встроенный ЭМС фильтр

Диапазон регулируемой частоты

Интерфейсы связи

Продуктовая линейка

Допустимая перегрузка

Сигнальные входы и выходы

Типоразмер

4DI, 2DO, 2AI, 1AO ИНТЕРФЕЙС: USS/MODBUS RTU
ВСТРОЕННАЯ ПАНЕЛЬ ВОР ЗАЩИТА: IP20/ UL
ТИПОРАЗМЕР:FSA 90X150X146 (ВХШХГ)

Габаритные размеры частотного преобразователя
Sinamics V20: a=90,0мм (ширина); b2=150,0мм (высота);
c=145,5мм (глубина)

6SL32105BE137UV0

SIEMENS

SINAMICS V20

6940408102699

6SL3210-5BE13-7UV0

Китай

0,37кВт

3 фазы 380В AC

Отсутствует

0 - 599Гц, разрешение: 0,01 Гц

USS и Modbus RTU

SINAMICS V20

на 150 % от номинального выходного тока на 60 секунд

4DI, 2DO, 2AI, 1AO

FSA, 90X166X146мм